

## S12-identifiering i bandfiberkablar

Inom varje band identifieras varje fiber enligt tabellerna nedan

	Identifieringsmärkning på varje enskilt band	Fiberfäger i varje enskilt band							
		Fiber 1	Fiber 2	Fiber 3	Fiber 4	Fiber 5	Fiber 6	Fiber 7	Fiber 8
Band 1	1-ONE	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 2	2-TWO	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 3	3-THREE	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 4	4-FOUR	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 5	5-FIVE	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 6	6-SIX	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 7	7-SEVEN	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 8	8-EIGHT	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 9	9-NINE	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön
Band 10	10-TEN	Röd	Blå	Vit	Grön	Röd	Blå	Vit	Grön

Tabellen nedan anger vilka band som ligger i vilka spår i olika kablar. T.ex. siffran "4" i en rutan innebär att bandet på aktuell plats har identifieringen "4-FOUR".

Typ	Spår 1										Spår 2										Spår 3										Spår 4									
	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10
384-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8		
480-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Typ	Spår 5										Spår 6										Spår 7										Spår 8									
	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10
384-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
480-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
640-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Typ	Spår 9										Spår 10										Spår 11										Spår 12									
	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10
384-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
480-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
640-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1000-fiber	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Typ	Spår 13																																							
	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8	Band 9	Band 10																														
384-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.																															
480-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.																															
640-fiber	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.																															
1000-fiber	1	2	3	4	5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.																															

### Räkneriktning för olika spårkärnor

